

CHARGEUR DOUBLE À ENCASTRER USB-A/USB-C™ AVEC AFFICHAGE LED



Une batterie toujours pleine. Le double chargeur USB-A et USB-C™ peut être installé en un clin d'œil comme station de charge pratique – dans le camping-car, la caravane et bateau. Il charge de nombreux appareils mobiles comme les smartphones, les tablettes ou les appareils photo et affiche la tension de bord pendant le chargement. Lorsque la batterie est chargée à 90 %, l'affichage s'éteint automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES

- Avec port USB-A et USB-C™ pour un chargement facile et rapide
- Recharge les smartphones courants à grande vitesse avec Quick Charge et Power Delivery
- Facile à installer et compatible avec les gammes d'interrupteurs de Berker et Inprojal
- Convient pour des parois jusqu'à 17 mm d'épaisseur
- Sûr grâce aux bords arrondis, protection contre les courts-circuits, surtensions, températures élevées. Protection contre la poussière en option.
- Avec connecteur Tyco ou avec extrémités de câble ouvertes avec 200 mm de câble chacun
- Inclut un affichage LED à 7 segments pour la tension de bord

CHARGEUR DOUBLE À ENCASTRER USB-A/USB-C™ AVEC AFFICHAGE LED

VARIANTES

NUMÉRO D'ARTICLE	56560.0019	56546.0019
MODÈLE	WTS-E 2 A QC 3 C PD-1 + Tyco connector	WTS-E 2 A QC 3 C PD-1
INSTALLATION	avec connecteur Tyco n° 180908	sans connecteur
LONGUEUR DE CABLE	200 mm	200 mm

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE DE SORTIE	2 x 18 W
COURANT EN MATIÈRE DE MODE STAND-BY	5-7 mA
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	12-24 V ===
DIMENSIONS	Ø façade : 36 mm, Ø encastrement: 27 mm, profondeur : 44,5 mm
POIDS	32 g
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C – +70 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-40 °C – +90 °C
COMPATIBLE	avec presque tous les appareils, par ex. iPhone, Samsung (différents modèles selon les cas)
NORMES ET CERTIFICATIONS	CE, UKCA EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011 RoHS, REACH Approbation de type ECE-R10 FMVSS 201 (test d'impact sur la tête)



CONNECTEURS ET TECHNOLOGIE DE CHARGE RAPIDE

	USB-A		USB-C™	
PUISSANCE TOTALE	5,0 V === 9,0 V === 12,0 V ===	max. 3,0 A (15 W) max. 2,0 A (18 W) max. 1,5 A (18 W)	5,0 V === 9,0 V === 12,0 V ===	max. 3,0 A (15 W) max. 2,0 A (18 W) max. 1,5 A (18 W)
TECHNIQUE DE CHARGE RAPIDE	QC 3.0 QC 2.0 FCP DCP BC 1.2 AFC SCP PE 2.0 PE 1.1 SFCP		PD 3.0 QC 3.0 QC 4.0 AFC FCP BC 1.2 DCP SCP PE 2.0 PE 1.1 SFCP	
DURÉE DE VIE EN CYCLES DE BRANCHEMENT ET DE DÉBRANCHEMENT	ca. 1.500		ca. 10.000	